



Inversores Segal

El "Tomacorriente" Portátil



Los productos Segal abren posibilidades impensadas para el uso de aparatos eléctricos y electrónicos en el auto, camión, barco, casa rodante, campo, y todo aquel lugar donde se cuente con 12, 24, 36 o 48 V de corriente continua y se precisen 220 V alterna.

La regulación es muy precisa y entrega una alimentación constante ideal para computadoras, minicomponentes, televisores, heladeras, cafeteras, video-caseteras, microondas, herramientas eléctricas, etc.

Por su diseño, de alta tecnología, aprovechan el máximo de la capacidad de las baterías; los inversores *Ecosolar* cortan el suministro de energía para evitar descargas profundas en las mismas. Asimismo tienen una efectividad del 90 % para cargas de hasta el 50 % de la potencia nominal (y del 85 % para cargas mayores), que hacen que la pérdida de energía en la transformación sea mínima. El tipo de onda es senoidal modificada.

Están diseñados para el **uso continuo** sin mantenimiento.

Datos Técnicos

	1000	1500	2000	3600
Potencia de salida				
Potencia Pico	2000 W	3000 W	4000 W	6000 W
5 minutos	1.300 W	2.250 W	3.000 W	4.000 W
Potencia constante	1.000 W	1.500 W	2.000 W	3.600 W
Tensión de Entrada	10-15 V	20-30 V	20-30 V	40-60 V
Frecuencia de Salida	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tensión de Salida	220 V	220 V	220 V	220 V
Efectividad	> 85 %	> 85 %	> 85 %	> 85 %
Consumo propio	< 0,5 A	< 0,6 A	< 0,6 A	< 1,2 A
Medidas (cm)	30x25x15	45x32x17	45x32x17	45x32x17

Notas: Modelos disponibles en 24, 32, 36, 48 V olt u otras tensiones. Todos los datos son ilustrativos, el fabricante se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.

 **Ecosolar s.a.**

<http://www.ecosolarsa.com> email: ecosolar@ecosolarsa.com

Distribuidor Solar de
SHURflo
First in Fluid Innovation

Representante de
IBC
SOLAR



Monroe 2630 piso 6° B
1428 – Buenos Aires
Tel. (011) 4545-4679